

Skåpslås LS500 med Bluetooth & Kod

Artikel 32041.100.5xx

Batteridrivet skåpslås med Bluetooth (BLE) och kod i svart eller vitt. Med rätt behörighet aktiveras vredet som påverkar regeln. Låset öppnas/låses med BLE eller kod. Det är även möjligt att aktivera tillfälliga koder. Tillfälliga koder kan vara exempelvis en "En öppning + en stängning" under en tidsperiod. Enkelt montage för skåp som tidigare haft cylinderlås. Med Bluetooth finns fler sätt att öppna med app för Android/IOS eller dongel.



Funktion:	För Bluetooth eller kod
LED:	Grön, röd, orange och blå
Ljudsignal:	Ja (valbart)
Batteri:	Batteripaket med 3xAAA Alkaliska (ingår).
Livslängd Batteri:	Typiskt 2år med 30 användningar/dag. Vid "kontinuerligt på" faller livslängden beroende på sökintervall. Ca 20 000 aktiveringar
Temperaturgränser:	Funktion 0-60C Lagring -15...65C Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Fuktighet:	10-90% ej kondens.
Skyddsklass:	IP43
Vikt:	300g
Mått hus (ex trycke):	151x38x20mm (Se måttskiss)
Färg:	Svart/Vit.
Front:	Med eller utan siffertangenter.
Logg:	Senaste 450 händelser.
Programmering:	Lock Manager 7 med smartphoneapp SOM alternativt programmeringsdosa för mindre anläggningar.

Funktioner

Alternativ teknik

- Användarna har en mobil, BLE beacon (ex nyckelrinsenheter) som öppnar/låser.
- Användarna öppnar/låser med kod.

Alternativ funktion: Fritt val eller fast

Låset kan programmeras för fasta koder/BLE eller fritt val (inte BLE). Fritt val innebär att godtycklig kod låser och endast samma kan låsa upp (+ Master)

Tidsfunktion – användare

Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar eller fram till 2022-12-31.

Batteri

Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. Däremot kan tiden nollställas om batteribytet tar för lång tid eller batteriet varit slut en tid.

Låsgrupper

Genom att konfigurera lås och användare i accessgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.

Måttskiss

