

Bluetooth/RFID/Kod skåplås LS600

Artikelnummer: 32041.100.6xx

Batteridrivet skåplås med Bluetooth (BLE), RFID och kod i svart eller vitt. Med rätt behörighet aktiveras vredet som påverkar regeln. Låset öppnas/låses med BLE/RFID eller kod. Det är även möjligt att aktivera tillfälliga koder. Tillfälliga koder kan vara exempelvis en "En öppning + en stängning" under en tidsperiod.

Enkelt montage för skåp som tidigare haft cylinderlås. Med Bluetooth finns fler sätt att öppna med app för Android/IOS eller dongel.



Funktion:	För Bluetooth, kod eller RFID Mifare (option Legic, HID)
LED:	Grön, röd, orange och blå
Ljudsignal:	Ja (valbart)
Batteri:	Batteripaket med 3xAAA Alkaliska (ingår).
Livslängd Batteri:	Typiskt 2år med 30 användningar/dag. Vid "kontinuerligt på" faller livslängden beroende på sökintervall. Ca 20.000 aktiveringar
Temperaturgränser:	Funktion 0-60C Lagring -15...65C Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Fuktighet:	10 - 90% ej kondens.
Skyddsklass:	IP43
Vikt:	300g
Mått hus (ex trycke):	151x38x20mm (Se måttskiss)
Färg:	Svart/Vit.
Front:	Med eller utan siffertangenter.
Logg:	Senaste 450 aktiveringar
Programmering:	Lock Manager 7 med BLE-dongel alternativt app SOM. Kort/taggar programmeras med USB-ansluten dosa.

Låsen kan ha olika funktion enligt följande:

Alternativ teknik

- Användarna har en mobil, BLE beacon (ex nyckelrinsenhet) som öppnar/låser.
- Användarna har en RFID Kort/bricka ex. SITHS som öppnar/låser.
- Användarna öppnar/låser med kod.

Alternativ funktion: Fritt val eller fast

Låset kan programmeras för fasta koder/BLE/RFID eller fritt val. Fritt val innebär att godtycklig kod/BLE/RFID låser och endast samma kan låsa upp (+ Master)

Två-faktor

Kombinationer av ovanstående (vid fast) för två-faktor verifiering (valbart).

EnOcean sensor

Överföring (868MHz) av händelser (öppning/stängning).

Tidsfunktion – användare

Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar eller fram till 2022-12-31.

Batteri

Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. Däremot kan tiden nollställas om batteribytet tar för lång tid eller batteriet varit slut en tid.

Låsgrupper

Genom att konfigurera lås och användare i accessgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.

